

FICHE PRODUIT :

FISCHER AMPS
INNOVATIVE TECHNOLOGY FOR STAGE AND SOUND

(Allemagne)

Chargeur de batteries ALC 161

Caractéristiques communes à tous les chargeurs pro. Fischer-Amps :

- * Conditionnement en boîtier acier au format rackable 19", ou 9,5" livré avec un kit de racking 19".
- * Chargement rapide (entre 2 et 4,5 heures avec des batteries totalement vides; selon les modèles).
- * Contrôle et régulation par processeurs internes (ΔV cut-off).
- * Supervision séparée par module de chargement.
- * Aucun phénomène d'Hystérésis, avec l'utilisation de batteries de type NiMH.
- * Détection de défaut de chaque batterie insérée.
- * Maintien de charge lente en fin de chargement.
- * Indication du statut de charge par module.
- * Tension d'alimentation autorégulée de 90 à 250V (50/60 Hz).

ALC 161: Chargeur Pro. 19" pour maximum 16 x batteries "Mignon" AA 1,5V.



*Les techniques les plus récentes et les plus innovantes en matière de chargement de batteries.
Une solution alternative au gaspillage et aux contraintes écologiques des piles alcalines traditionnelles.
Toujours accessibles, les chargeurs 19" s'intégreront dans n'importe quel rack HF ou Régie...*

(Les batteries sont rechargées par paires)

Ce chargeur est livré avec 16 batteries NiMH AA , 2600 mA/h

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Dimensions: | 483 x 195 x 44 mm |
| Poids: | 2,5 kg |
| Puissance consommée (valeur maxi): | 50W |
| Connecteur d'alimentation: | Euro Jack 2 Pôles |
| Temps de chargement (accus vides) | (Approximativement) |
| Batteries Mignon AA 1,3V / 2600 mAh: | 4,5 Heures |

| | |
|-----------------|-------------------|
| Code Article | Référence |
| 001002/6 | ALC 161/26 |

**ROCK AUDIO
DISTRIBUTION**

SARL au capital de 25000€, 105, rue Charles Michels, 93200 Saint Denis
Siren Bobigny 498.292.994.00015 APE: 323Z
Tel: 01.42.43.95.91. Fax: 01.42.43.83.95. contact@rock-audio.fr