

## FICHE PRODUIT :

**FISCHER AMPS**  
INNOVATIVE TECHNOLOGY FOR STAGE AND SOUND

(Allemagne)

### Chargeurs de batteries ALC 49 et ALC 81

#### Caractéristiques communes à tous les chargeurs pro. Fischer-Amps :

- \* Conditionnement en boîtier acier au format rackable 19", ou 9,5" livré avec un kit de racking 19".
- \* Chargement rapide ( entre 2 et 4,5 heures avec des batteries totalement vides; selon les modèles ).
- \* Contrôle et régulation par processeurs internes (  $\Delta V$  cut-off ).
- \* Supervision séparée par module de chargement.
- \* Aucun phénomène d'hystérésis, avec l'utilisation de batteries de type NiMH.
- \* Détection de défaut de chaque batterie insérée.
- \* Maintien de charge lente en fin de chargement.
- \* Indication du statut de charge par module.
- \* Tension d'alimentation autorégulée de 90 à 250V ( 50/60 Hz ).

#### ALC 49: Chargeur Pro. 9,5" pour maximum 4 x batteries 9V.



ALC 49



ALC 81

#### ALC 81: Chargeur Pro. 9,5" pour maximum 8 x batteries "Mignon" AA 1,5V.



Dimensions:	220 x 190 x 43mm
Poids:	1,9 kg
Puissance consommée ( valeur maxi):	ALC 49: 10W/ ALC 81: 24W
Connecteur d'alimentation:	Euro Jack 2 Pôles
Temps de chargement (accus vides)	(Approximativement)
Batteries 9V / 270 mAh:	3,5 Heures
Batteries Mignon AA 1,5V / 2600 mAh:	4,5 Heures

Code Article	Référence
<b>001038</b>	<b>ALC 49</b>
<b>001039</b>	<b>ALC 81</b>

**ROCK AUDIO**  
**DISTRIBUTION**

SARL au capital de 25000€, 105, rue Charles Michels, 93200 Saint Denis  
Siren Bobigny 498.292.994.00015 APE: 323Z  
Tel: 01.42.43.95.91. Fax: 01.42.43.83.95. contact@rock-audio.fr