

FICHE PRODUIT :

FISCHER AMPS

INNOVATIVE TECHNOLOGY FOR STAGE AND SOUND

(Allemagne)

Systeme complet d'amplification "Drum-In-Ear-Amp"



Le système Drum In Ear Amp, (D.I.E.A.), est un ensemble monobloc de monitoring plutôt dédié aux batteurs et percussionnistes, "tout en un" :

- * Montage et démontage particulièrement simplifiés , grâce à l'attache (finition acier chromé) "spécial drums" intégrée, démontable et mobile;
- * Mélangeur avec 4 Entrées symétriques (2 x XLR + 2 x Jacks);
- * Commutateur Stéréo/Mono-mix;
- * Amplificateur stéréo pour casques et In Ear Monitors;
- * Amplificateur Mono 75W avec filtrage actif paramétrique (de 40 à 200 Hz), pour l'alimentation d'un vibreur; shaker ou mini-ButtKicker;
- * Entrée ligne prioritaire pour l'utilisation de l'amplification Shaker interne;
- * Système de fixation du DIEA compatible avec tous les pieds et tous les accessoires batteries.
- * Accessoire de mise en rack 19"/ 3u : Code Art. n° 006020

Dimensions hors kit de montage:	185 x 120 x 110 mm
Poids :	2,3 kg
Tension d'alimentation:	230V 50/60 Hz
Connection d'alimentation:	Shuko 3 points
Connection Ear-Phones	Embase 1/4" avec adaptateur 1/8"
Puissance de l'ampli casque:	2 x 150 Mw/20Ω
Impédance de charge minimum:	16Ω
Connection sortie Shaker:	Embase 1/4"
Puissance de l'ampli Shaker:	75W/4Ω
Connections d'entrées:	Canaux 1+2 : 2 x XLR symétriques Canaux 3+4 : 2 x Jacks 1/4" symétriques
Sensibilités d'entrées:	Canaux 1+2 : 0dBu Canaux 3+4 : -10 dBu

Code Article	Référence
001104	DIEA
006020	RMDIEA

ROCK AUDIO DISTRIBUTION

SARL au capital de 25000€, 105, rue Charles Michels, 93200 Saint Denis

Siren Bobigny 498.292.994.00015 APE: 323Z

Tel: 01.42.43.95.91. Fax: 01.42.43.83.95. contact@rock-audio.fr